

صدایی نمادین. از هر نظر.





قدرتی در صدا و ظاهر.
Beosound A9 هر لحظه موسیقی شما را غنی می‌کند و به آن جزئیات و عمق می‌بخشد - همه از یک جسم دایره‌ای شکل که به زیبایی در بین لوازم دکوری خانه شما قرار می‌گیرد و مقتدرانه در کنار آن‌ها می‌ایستد.

این اسپیکر از آلومینیوم آنودایز شده، پارچه و چوب بلوط ساخته شده‌است و این اثر هنری با شخصی‌سازی شدن ظاهرش می‌تواند با سلیقه و محیط شما همگام شود.

هر وقت خواستید صدای موسیقی خود را بیشتر کنید، کافیت تا انگشت خود را به آرامی روی سطح بالایی اسپیکر بکشید - و با یک ضربه آرام و ساده روی اسپیکر به آهنگ بعدی یا قبلی بروید و یا موسیقی خود را متوقف کنید یا دوباره شروع به پخش آن کنید.



قابلیت‌های حائز اهمیت

- حجم صدای بالا 
- ظاهر قابل شخصی‌سازی 
- کنترل دستگاه با لمس و ضربه 
- جزو مجموعه اسپیکرهای BeoLink 





مشخصات کلی

شرایط محیطی مناسب استفاده

دما: 10-40° C
رطوبت: 30-95%

حالت قرارگیری و نصب

روی زمین
دیوار

ابعاد محصول

70.1 W x 90.8 H x 41.5 D cm (با پایه)

وزن

14.7 kg (با پایه)

اتاق پیشنهادی برای استفاده

15-100 m² / 150-1000 ft²

ساخته شده از

چوب
پارچه
آلومینیوم
پلیمر

مشخصات فنی

حجم بیس

95 dB SPL

بازه فرکانسی

33-23,000 Hz

مصرف برق

حالت عادی: 23 W
استندبای: 3,3 W

میکروفون

دارد، برای تنظیم صدا با توجه به ابعاد اتاق

خروجی‌های آمپلیفایر

400 W class D for bass x 1
200 W class D for midrange x 2
200 W class D for full-range x 2
150 W class D for treble x 2

درایورها

3/4" tweeters x 2
1 1/2" full-range x 2
3" mid-range x 2
8" woofer x 1

حداکثر SPL در 1 متری

100 dB SPL



اتصالات

سرویس پخش موسیقی داخلی

B&O Radio
(Deezer HiFi همراه Deezer)
QPlay 2.0 (محصول نسخه چین)

Multiroom

Apple AirPlay 2, Chromecast and BeoLink Multiroom® technologies are integrated and ready for you to create a wireless Multiroom setup with Beosound A9 5th gen.

کنترل از راه دور

Bang & Olufsen App
BeoreMOTE One
BeoreMOTE Halo

قابلیت‌ها

Active Noise Cancelling
فلت کننده خودکار بیس
محافظت کننده حرارتی
اکولایزر Beosonic

اتصالات وایرلس

Dual band WLAN 2.4 & 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax Wi-Fi for high-performance streaming

Bluetooth 5.3

اتصال استریو

B&O Stereo Pairing¹
Chromecast Stereo Pairing²

پورت‌های اتصال

Ethernet 10/100 Mbit/s x 1
Line-in via USB-C (adapter included) x 1
Power x 1

امکان استریمینگ با

AirPlay 2
Spotify Connect
BeoLink Multiroom
Chromecast Built-In
Tidal Connect

طراح

Øivind Alexander Slaatto

اقلام داخل جعبه

Beosound A9 5th Gen
کاور جلویی اسپیکر
3 x پایه چوبی
کابل اتصال به برق شهری
راهنمای استفاده از محصول
تبدیل USB-C به AUX

اطلاعات دیگر

¹Bang & Olufsen Stereo Pairing is factory default encoded using LC3plus high resolution Codec. LC3plus is licensed by Fraunhofer IIS: www.iis.fraunhofer.dk/audio

²Google and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.




Natural

پشت
Grey Mist

حلقه
Natural Aluminium,
Polished

کاور
Light Grey fabric by
Kvadrat

پایه‌ها
بلوط



Black Anthracite

پشت
Black

حلقه
Black Aluminium,
Polished

کاور
Black Knit fabric

پایه‌ها
بلوط تیره



Gold Tone


پشت
Sand

حلقه
Gold Tone
Aluminium, Polished

کاور
Gold Tone fabric by
Kvadrat

پایه‌ها
بلوط روشن





توضیحات محصول

صدای حجیم و قدرتمند

A9 هر فضایی را با صدای قدرتمند خود پر می‌کند، چه در وسط یک اتاق بزرگ باشد و چه در گوشه‌ای کوچک، با سیستم Active Room Compensation اسپیکر متوجه حجم و شکل اتاق و موقعیت خود در آن می‌شود و صدای خود را تنظیم می‌کند - به این معنا که شما در هر حالت جزئیات موسیقی خود را آن طور که سازنده آن می‌خواهد، می‌شنوید.

کنترل لمسی با Tap و Slide

زمانی که خواستید بلندی صدای اسپیکر را زیاد کنید، تنها کافیست انگشت خود را به آرامی روی سطح بالایی آن بکشید. با یک ضربه آرام می‌توانید به آهنگ بعدی یا قبلی بروید و موسیقی خود را پخش یا متوقف کنید. بدون نیاز به هیچ دکمه‌ای.

زیبایی قابل شخصی‌سازی

طراحی داخلی خانه شما به هر شکلی که باشد، A9 می‌تواند با آن هم خوانی داشته باشد یا با افتخار در میان لوازم دیگر بدرخشد. اما با این حال یک گزینه برای همه مناسب نخواهد بود: برای تغییر ظاهر اسپیکر خود می‌توانید کاورهای پارچه‌ای طراحی شده برای Beosound A9 توسط Kvadrat و پایه‌های چوبی با رنگ‌های متفاوت را تهیه کنید.

عضوی از مجموعه اسپیکرهای

متصل

A9 را به اسپیکرهای متصل به یکدیگر B&O خود اضافه کنید و موسیقی خود را در کل خانه پخش کنید، یا از هر اسپیکر موسیقی جداگانه‌ای پخش کنید - انتخاب با شماست.